

# Gigaset COMFORT 550 IP Flex

La nouvelle norme pour des communications efficaces



## Plus Produits

- Écran couleur TFT 2,2" pour une lisibilité optimale
- Mains-libres
- Connexion casque prise 3,5 mm
- Blocage d'appels jusqu'à 70 numéros
- Compatible avec les appareils auditifs
- Clip ceinture amovible
- Répertoire contenant jusqu'à 200 contacts
- Qualité audio exceptionnelle (HDSP™) pour les appels VoIP
- 6 comptes SIP configurables
- Jusqu'à 3 appels simultanés

## Points forts Gigaset

**MADE** ■  
**IN** ■  
**GERMANY** ■

**EXIGENCE**  
**QUALITÉ**



# Gigaset COMFORT 550 IP Flex

## Spécifications techniques

<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>	Noir-chrome
<b>Audio</b>	<b>Qualité audio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Qualité audio exceptionnelle (HDSP™) pour les appels VoIP</li><li>Acoustique optimisée, qualité sonore exceptionnelle</li></ul>
	<b>Codecs</b>	G.722
	<b>Fonction mains libres</b>	Mode mains libres sur le combiné
	<b>Profils acoustiques</b>	Deux profils acoustiques (haut/bas)
	<b>Sonnerie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sur le combiné et la base</li><li>5 niveaux de volume sonnerie</li></ul>
	<b>Appareils auditifs</b>	Compatible avec les appareils auditifs
<b>Clavier</b>	<b>Type de touches</b>	Clavier ergonomique en matière de haute qualité
	<b>Éclairage du clavier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Clavier et touches de navigation éclairés : couleur ambrée</li><li>Touche de décrochage/raccrochage éclairée, avec fonction mains-libres</li><li>Touche de navigation 5 directions</li></ul>
	<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Deux touches paramétrables pour les fonctions fréquemment utilisées</li><li>Touches de numérotation abrégée programmables (touches 2 - 9)</li><li>Fonction flash via la touche «0», temps de flash réglable</li><li>Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse (#)</li><li>Activation/désactivation de la sonnerie via la touche étoile (*)</li></ul>
<b>Écran</b>	<b>Type</b>	Écran couleur TFT
	<b>Taille (pouces)</b>	2,2"
	<b>Taille (H x L)</b>	44 x 35 mm
	<b>Résolution</b>	220 x 176 pixels
	<b>Couleurs</b>	64 000
	<b>Éclairage</b>	Éclairage de l'écran avec des couleurs réglables (noir ou blanc)
<b>Fonctions</b>	<b>Réveil</b>	Réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition
	<b>Baby phone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Surveillance de la pièce / Babyphone avec fonction interphone réglable</li><li>Renvoi vers un téléphone externe</li><li>Renvoi vers un combiné supplémentaire placé dans une autre pièce du domicile</li></ul>
	<b>Appel direct</b>	Appeler un numéro prédéfini en appuyant sur une touche quelconque
	<b>Calendrier</b>	Calendrier avec affichage du mois et planificateur pour : <ul style="list-style-type: none"><li>30 rendez-vous avec texte et sonnerie distincte</li><li>Rappel anniversaire pour chaque entrée répertoire</li></ul>
<b>Téléphonie</b>	<b>Gigaset.net telephony</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appels gratuits dans le monde entier via Gigaset.net</li><li>Appels gratuits entre téléphones IP Gigaset dans le monde entier</li></ul>
	<b>VoIP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Multiligne pour jusqu'à 6 combinés, 6 numéros SIP (également de différents fournisseurs) et 1 ligne fixe (analogique)</li><li>Jusqu'à 3 appels parallèles (1 appel fixe + 2 appels internet)</li><li>Affectation individuelle des comptes SIP aux combinés (notamment dans le sens de l'envoi et de la réception)</li><li>Configuration simple de la téléphonie par Internet (VoIP) à l'aide d'un assistant</li><li>Protocole SIP codecs G.711, G.722, G.726, G.729AB</li></ul>

<b>Affichage et signalisation des appels</b>	<b>Mode Jumbo</b>	Grande police lors de la numérotation
	<b>Écran de veille</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horloge analogique ou numérique</li> <li>• Gigaset Online Services (météo, flux d'actualités et horoscope)</li> </ul>
	<b>CLIP</b>	Affichage de l'appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)
	<b>Appels entrants</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage visuel des appels</li> <li>• Touche clignotante du combiné</li> <li>• Remplacement du nom à partir du répertoire</li> </ul>
	<b>Appels manqués</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès facile aux appels manqués via une touche de message éclairée</li> </ul>
	<b>Mode veille</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage de la date et de l'heure</li> <li>• Affichage du signal réseau et du niveau de charge de la batterie</li> <li>• Affichage des nouveaux messages</li> <li>• Fonctions des touches d'affichage</li> </ul>
	<b>Pendant un appel</b>	Affichage de la durée de l'appel
	<b>Nom de l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du combiné modifiable</li> <li>• Nom de la base modifiable</li> </ul>
	<b>Sonneries</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mélodies dans le combiné</li> <li>• 5 niveaux de volume + OFF + crescendo</li> <li>• Sonneries individuelles pour les appels externes, internes et VIP</li> </ul>
	<b>Signal sonores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signal sonore lorsque l'utilisateur quitte la zone couverte par le système</li> <li>• Signal sonore (par ex. pour confirmation et batterie faible)</li> </ul>
	<b>Mélodie d'attente</b>	Mélodie d'attente, par exemple pour une consultation
<b>Protection contre les appels indésirables</b>	<b>Blocage d'appels</b>	Blocage d'appels jusqu'à 70 numéros
	<b>Suppression des appels anonymes</b>	Suppression de la sonnerie des appels masqués
	<b>Appels des contacts seulement</b>	Seuls les appelants connus sont mis en relation
	<b>Plages horaires d'appels</b>	Mode jour/nuit : désactivation de la sonnerie en fonction de l'horaire, sauf pour les contacts VIP identifiés
<b>Répertoire</b>	<b>Répertoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Répertoire contenant jusqu'à 200 contacts</li> <li>• Prénom, nom, 3 numéros (domicile, bureau, portable)</li> <li>• Sonnerie VIP</li> <li>• Anniversaire</li> </ul>
<b>Fonctions de numérotation</b>	<b>Recomposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité de numérotation directe à partir de la liste d'appels</li> <li>• Recomposition des 20 derniers numéros</li> </ul>
	<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité de configurer jusqu'à 30 règles de numérotation : Numéro de téléphone, indicatif régional, IP ou ligne fixe, etc.</li> <li>• Préparation d'appel (saisie du numéro avant le début de la procédure de numérotation) avec option de correction</li> <li>• Prise en charge des indicatifs régionaux</li> </ul>
<b>Menu</b>	<b>Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du micrologiciel de la base directement via le combiné (aucun PC requis)</li> <li>• Configuration simple via un navigateur web</li> </ul>
	<b>Fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation facile : déballez, branchez et téléphonez (les combinés sont déjà enregistrés sur la base)</li> <li>• Navigation intuitive dans les menus pour un fonctionnement aisé dans plusieurs langues</li> <li>• Utilisation facile grâce aux symboles colorés, aux menus textes et aux touches d'affichage</li> </ul>
	<b>Présentation</b>	Menu principal pratique avec 6 éléments par écran

<b>Portée</b>	<b>Extérieur</b>	Jusqu'à 300 m
	<b>Intérieur</b>	Jusqu'à 50 m
	<b>Augmentation de la portée</b>	Augmentation de la portée possible grâce au Gigaset Repeater (non inclus, vendu séparément)
<b>Appels manqués et listes d'appelants</b>	<b>Listes d'appelants</b>	Listes d'appels avec numéro de téléphone (CLIP/CNIP) date et heure pour tous les appels (60 entrées) pour les appels sortants, les appels entrants et les appels manqués
	<b>Numérotation directe</b>	Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués
<b>Fonctionnement de plusieurs combinés</b>	<b>Appels simultanés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 appels VoIP et 1 appel sur le réseau fixe possibles en parallèle, ainsi que un appel interne et l'accès au répondeur</li> <li>• Conférence à trois en VoIP ou sur réseau fixe (1 appel externe / 2 internes)</li> </ul>
	<b>Nombre de combinés</b>	Jusqu'à 6 combinés peuvent être enregistrés
	<b>Appels internes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appels internes gratuits entre les combinés</li> <li>• Appels internes vers tous les combinés ou une sélection d'entre eux</li> </ul>
	<b>Transfert de répertoire</b>	Transfert de répertoire entre combinés
	<b>Transmission d'appel</b>	Transmission d'appel vers un autre combiné avec la fonction numérotation/rappel
<b>Alimentation électrique</b>	<b>Autonomie en communication</b>	Jusqu'à 17h
	<b>Autonomie en veille</b>	Jusqu'à 320h
	<b>Batterie</b>	2 x AAA (NiMH)
	<b>Sauvegarde des données</b>	Paramètres date et heure enregistrés en cas de coupure de courant
	<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230V par bloc secteur</li> <li>• 230V par base de chargement pour l'alimentation électrique</li> </ul>
<b>ECO DECT</b>	<b>Réduction de la puissance transmise</b>	Réduction automatique de la puissance radio transmise selon la distance entre la base et le combiné
	<b>Réduction de la consommation électrique</b>	Réduction de la consommation électrique jusqu'à 60% grâce à un bloc d'alimentation à faible consommation d'énergie
	<b>Sans émission</b>	Aucunes émissions de radiations en mode veille, même en cas d'utilisation de plusieurs combinés, si la base et tous les combinés enregistrés sont compatibles avec le système ECO DECT
<b>Compatibilité</b>	<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECT, GAP</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.0 (combiné)</li> <li>• DECT-CAT-iq 2.1 (combiné)</li> <li>• SUOTA mise à jour du logiciel par voie aérienne</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	<b>Connexion LAN</b>	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	<b>Connexion casque</b>	Via une prise jack (3,5 mm)
	<b>Connexion analogique</b>	Connexion d'une ligne téléphonique externe (a/b)
<b>Spécifications</b>	<b>IP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4</li> <li>• Tag VLAN (IEEE 802.1q)</li> <li>• IEEE 802.1Q tag VLAN</li> <li>• IP/Ethernet (IEEE 802.3)</li> <li>• Qualité de service : ToS, Diffser, valeurs DSCP</li> </ul>
	<b>Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMS via ligne fixe ou IP (RTP)</li> <li>• DHCP (option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S</li> </ul>
	<b>Provisionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-provisionnement</li> <li>• Synchronisation de l'heure avec les informations CLIP et le serveur NTP (Network Time Protocol)</li> <li>• Configuration facile pour l'administrateur grâce au fichier de configuration</li> </ul>
	<b>Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement du fournisseur via la liste de sélection des fournisseurs SIP (aucun PC requis)</li> <li>• Fonctionnement sur des routeurs avec attribution automatique de l'adresse IO (DHCP)</li> </ul>

<b>Règlement Spécifications</b>	<b>Indice de protection</b>	IP20 (combiné)			
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Appareil</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Poids</b>
	<b>Combiné</b>	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	<b>Base (IP)</b>	105 mm	132 mm	46 mm	120 g
	<b>Base de chargement</b>	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	<b>Combiné &amp; base répondeur</b>	169 mm	64 mm	63 mm	142 g
<b>Contenu</b>	1x	Combiné			
	1x	Base (Montage mural possible)			
	1x	Base de chargement			
	1x	Adaptateur secteur			
	1x	Câble de connexion téléphonique			
	1x	Câble LAN			
	2x	AAA batteries rechargeable			
	1x	Couvercle de la batterie			
	1x	Clip ceinture			
	1x	Petit guide de l'utilisateur			

<b>Référence</b>	<b>Couleur</b>	<b>Gencod</b>
COMFORT 550 IP FLEX	Noir	4250366866147